



Consideraciones breves para hacer funcionar la solución Nayax en el Micro Market Parlevel. Imágenes tomadas del sistema Nayax en EUA. Algunas configuraciones en México podrían ser diferentes.

PAYMENT

Payment

<input type="checkbox"/> Card Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cellular Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Choose Product Timeout(sec)	<input type="text" value="40"/> ?
<input type="checkbox"/> Default Credit	<input type="text" value="2000"/> ?
<input type="checkbox"/> EMV Price Table	<input type="text" value="@\$"/> ?
<input type="checkbox"/> Payment Flags	<input type="text" value="Prepaid Pre-Selection + Server price for Ven..."/> ?
<input type="checkbox"/> Registration Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Registration Timeout	<input type="text" value="25"/>
<input type="checkbox"/> Transaction Enabled	<input checked="" type="checkbox"/> ?
<input type="checkbox"/> Transaction Timeout	<input type="text" value="25"/> ?

Nota:

Default credit. En Pesos x 100 (500 pesos = 50000). Aquí este número debe ser mayor que la recarga de wallet más grande que se plantea en el quiosco. Proponemos 50000 para que 500 pesos mexicanos sea permitido.

Continúa en la página siguiente.

MDB

MDB

<input type="checkbox"/> Disable Sending Cash Sale Notification	<input type="checkbox"/> ?
<input type="checkbox"/> Ignore Start State	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ignore VMC Configuration	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MDB flags	02 PreSelection Enabled ?
<input type="checkbox"/> MDB Rx Timeout (sec)	60 ?
<input type="checkbox"/> Poll IRQ Timeout (ms)	500
<input type="checkbox"/> Poll Stop Event Timeout (sec)	90 ?
<input type="checkbox"/> Post Cash Sale Timeout	0 ?
<input type="checkbox"/> Reader State Error Event Timeout (MAX: 255 sec)	0 ?
<input type="checkbox"/> Session Complete Timeout (ms)	500 ?
<input type="checkbox"/> Vend Result Timeout (MAX: 65535 sec)	255 ?

Es importante que sea PRESELECT

LCD

LCD

<input type="checkbox"/> Cash Only Message	Welcome to Your Micro Market ?
LCD Message	Welcome to Your Micro Market ?
LCD Status	?
<input type="checkbox"/> Welcome Message	Insert Visa / MCor Present Phone\fsSwipe AMEX or\ ?

El aparato está inactivo todo el tiempo excepto al momento de realizar transacción. Entonces Modificar el mensaje de CASH ONLY para que diga algo como: Bienvenido a su Micro Market.

AUDIO

Language / Audio

<input type="checkbox"/> Audio Language	No Audio
<input type="checkbox"/> LCD Primary Language	Spanish ?
<input type="checkbox"/> LCD Secondary Language	Spanish ?
<input type="checkbox"/> SRV to LCD lang	Spanish ?

Sin Audio. Todo en Español

INSTALACIÓN

Energía

El quiosco tiene una fuente de poder con salida MDB de 24V.

Señal

La conexión hacia la PC del quiosco es a través de un convertidor (uno COINCO en esta foto a continuación)

Abir las conexiones como convenga y conectar el Nayax entre la energía y el convertidor. Si hay un billeteero ya conectado, hacerlo entre el billeteero y el convertidor. Si el convertidor es de marca QIBIXX, su entrada MDB es en el puerto donde dice VMC.



Si se va a colocar en la posición derecha, insertarlo desde afuera y fijarlo con tornillos que vienen desde adentro. Por el grosor del acrílico, se deben usar tornillos un poco más largos que los que trae el Nayax.



También se puede usar la posición izquierda, insertado desde adentro como si fuese un billettero en una máquina vending. Fijar con tuercas desde adentro.

